

LPガス用警報器

●外部出力付音声ガス警報器

高圧ガス保安協会検定合格品

- 概要：ガス漏れを音声でお知らせします。さらにマイコンメーターと接続すればガス漏れ時にガスを遮断するほか、マイコンメーターの状態をお知らせします。
- 特長：① スクリューレス端子台の採用により外部機器との接続が簡単にできます。
② ガス警報器本体と電源コードの取り外しが可能なため、有効期限毎の交換も容易に行えます。

型 式		KTS-P531 KTS-P531(S)	
			
対象ガス		LPガス	
検知方式		接触燃焼式センサー	
警報ガス濃度		爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下	
警報音	方式	遅延警報型自動復帰式 誤報防止型 音声・合成音:約15秒後、断続鳴動「 ビービービービー ガスが漏れていませんか。 」	
	音量	70dB/m以上	
	応答速度	30秒以内	
表示		赤色LED点灯(監視時) 赤色LED点滅(警報時)	
	通電初期	初期鳴動防止時間(約40秒間)点滅	
外部出力		無電圧出力(マイコンメーター専用) (フォトカプラーオープンコレクタ出力) ※S型メーターとその他を自動判別 監視時:OFF 警報時:ON/OFF(5秒間隔) またはON ※遅延時間 初期設定:約1分 ・共通端子(FG付)	
アンサーバック ※マイコンメーターと接続時、メーターの信号により警報器が鳴動		遮断予告 「 ビッピッ ガスを長く使っていませんか?一度止めてください。 」(約5秒間隔) 遮断中 「 ビッピッ ガスを止めました。 」(約10秒間隔) 復帰安全確認中 「 ビッ 安全を確認中です。しばらくお待ちください。 」(約5秒間隔で1~2分間) ガス使用可 「 ビッ ガスが使えます。 」(約5秒間隔、3回で終了)	
電源		AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力		監視時:1.0W、警報時:1.4W	
電源コード		約2.5m(予備コンセント付※)※着脱式	
型式(S)		約35cm(一般プラグ)※着脱式	
使用温度		-10℃~+40℃(結露しないこと)	
寸法・質量		120(H)×70(W)×30(D)mm、約280g (突起部分含まず)	
取付方法		・取付金具による引掛取付 ・縦、横取付可能(警報器の点検口を床面(下)の方にすること。) ・JIS C8336 1個用スイッチボックス取付け可。専用プレート(KTK-14)は別売。	
簡易点検機能		約10秒点検ガスをかけて警報(音)の確認またメーターへの警報(遮断)信号の確認可能 通電初期鳴動防止時間(40秒、赤色LED点滅)終了してから、約3分間のみ有効な機能です。	

※予備コンセント画像・・・P2参照

●爆発下限界濃度

ガスが空気中に混ざり熱や火によって爆発する最小のガス濃度のことです。



信頼と安心のサポートを多彩にご用意

弊社製品のご相談・お問い合わせ

製品サポートセンター **0800-222-3322** (通話無料)

※携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間：10：00～12：00 13：00～17：00
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)

オフィシャルサイト

URL:<https://ak.azbil.com/>

Webでのお問い合わせはこちらから



※アクセスの際は通信料がかかります。なお、携帯サイトではないため、通信料には充分ご注意ください。

最寄りの支店・営業所の電話番号は、
アズビル金門株式会社ホームページ企業情報の事業所所在地にてご案内しております。